

Yuasa NP2.3-12 AGM paikallisakku 12V 2.3Ah Faston

Yuasa NP2.3-12 12V 2.3Ah on pienikokoinen, huoltovapaa AGM-akku, joka tarjoaa pitkäikäisen ja luotettavan virtalähteen esimerkiksi hälyttimiin, UPS-laitteisiin ja aurinkopaneelijärjestelmiin.



Kokotiedot	NP2.3-12, 12V, 2,3Ah, 178*34*64
Tuotekoodi	129636
Valmistajan tuotekoodi	NP2.3-12
Tuotemerkki	Yuasa
Hinta	30,95 €

Yuasa NP2.3-12 – Kompakti ja luotettava AGM-akku paikallisakukseksi

Kun tarvitset tehokasta, huoltovapaata ja pitkäikäistä virtaratkaisua pieneen tilaan, **Yuasa NP2.3-12** on erinomainen valinta. Tämä 12 voltin AGM-lyijyakku on suunniteltu erityisesti vaativiin puskuri- ja syklisiin käyttökohteisiin. Sen kompakti koko, kevyt rakenne ja suljettu rakenne tekevät siitä sopivan useisiin eri asennustapoihin – myös pystysuunnassa tai kyljellään.

Yuasan VRLA (Valve Regulated Lead Acid) -teknologia yhdistettynä **absorboivaan lasimatto (AGM)** -rakenteeseen varmistaa minimaalisen itsepurkautumisen ja vuotovapauden. Akun käyttöikäluokka on jopa 5 vuotta, mikä tekee siitä kustannustehokkaan valinnan moniin kriittisiin sovelluksiin.

Tekniset ominaisuudet

- Nimellisjännite: 12 V
- Kapasiteetti (20 h): 2,3 Ah
- Liitintyyppi: 4,75 mm Faston-uros (lattaliitin)
- Mitat (P x L x K): 178 x 34 x 64 mm

- **Paino:** 950 g
- **Sisäinen impedanssi @ 1 kHz:** 65 mΩ
- **Maksimi purkuvirta:** 69 A (1 s), 23 A (1 min)
- **Maksimi latausvirta:** 0,575 A
- **Latausjännite:** 13,65 V (float), 14,5 V (cyclic)
- **Itsepurkautuminen:** n. 3 % / kk
- **Lämpötila-alueet:**
 - Varastointi: -20...+60 °C
 - Lataus: -15...+50 °C
 - Purku: -20...+60 °C
- **Hyväksynät:** CE, RoHS, ISO9001

Käyttökohteet

Yuasa NP2.3-12 soveltuu monipuolisesti eri laitteiden varmistettuun virransyöttöön:

- UPS-laitteet
- Palo- ja murtohälyttimet
- Viestintälaitteet
- Hätävalot
- Mittauslaitteet
- Aurinkopaneelijärjestelmät

Ei sovellu käynnistysakuksi.

Valitse **Yuasa NP2.3-12**, kun tarvitset pienikokoista, mutta suorituskykyistä akkua, joka ei petä kriittisellä hetkellä. Laadukas ja pitkäikäinen ratkaisu paikallisakuksi tai varavoimajärjestelmiin.