

Yuasa NP24-12I AGM varavirtalähdeakku 12V 24Ah M5

Yuasa NP24-12I 12V 24Ah on tehokas, huoltovapaa AGM-akku, joka soveltuu monipuolisesti UPS-järjestelmiin, hätävaloihin, mittalaitteisiin ja aurinkopaneelijärjestelmiin. Erinomainen valinta teollisiin ja vaativiin varavoimasovelluksiin.



Kokotiedot	NP24-12I, 12V, 24Ah, 166*175*125
Tuotekoodi	100278
Valmistajan tuotekoodi	NP24-12I
Tuotemerkki	Yuasa
Hinta	120,00 €

Yuasa NP24-12I – Vahva ja pitkäikäinen 12V AGM-akku vaativiin kohteisiin

Yuasa NP24-12I on korkealaatuinen 12 voltin ja 24 ampeeritunnin suljettu AGM-akku (Absorbed Glass Mat), joka on suunniteltu varmistamaan laitteiden keskeytymätön virransyöttö vaativissa olosuhteissa. Tämä VRLA-akku (Valve Regulated Lead Acid) on täysin huoltovapaa, pitkäikäinen ja suunniteltu teollisuuskäyttöön. Se tarjoaa luotettavan ja vakaan energiansaannin, missä ikinä sähköä tarvitaankin.

NP24-12I-malli on hyvä yleisakku moniin käyttökohteisiin ja sen voi asentaa mihin asentoon tahansa (paitsi pysyvästi ylösalaisin). Akussa käytetyt lyijykalsiumritilät sekä kaasun rekombinaatioteknologia takaavat vähäisen itsepurkautumisen ja pitkän käyttöiän jopa 5 vuoteen asti (EUROBAT-luokitus 3–5 vuotta).

Keskeiset tekniset tiedot

- **Jännite:** 12 V
- **Kapasiteetti (20 h):** 24 Ah
- **Kapasiteetti (10 h):** 22,3 Ah
- **Maks. purkausvirta:** 500 A (1 s), 150 A (1 min)

- **Maks. latausvirta (syklinen):** 6 A
- **Latausjännite (ylläpito):** 13.65 V @ 20°C
- **Latausjännite (syklinen):** 14.5 V @ 20°C
- **Sisäinen impedanssi:** alhainen, takaa nopean purkauksen

Mitat ja rakenne

- **Mitat (P x L x K):** 166 x 175 x 125 mm
- **Paino:** 9 kg
- **Napaliitäntä:** M5 sisäkierre
- **Kotelo:** ABS (UL94:HB), palosuojattu versio saatavilla (UL94:V0)

Käyttölämpötila-alueet

- **Säilytys:** -20°C – +60°C
- **Lataus:** -15°C – +50°C
- **Purku:** -20°C – +60°C

Käyttökohteet

Yuasa NP24-12I soveltuu monipuolisesti eri sovelluksiin, joissa vaaditaan toimintavarmuutta ja pitkäikäistä virransyöttöä:

- UPS-laitteet
- Palo- ja murtohälyttimet
- Viestintälaitteet
- Hätävalot
- Mittausjärjestelmät
- Aurinkopaneelijärjestelmät

Ei sovellu käynnistysakuksi. Luotettava valinta varavoiman tarpeisiin.